

SENSOR SWITCH ON/OFF SENSORE SWITCH ON/OFF



SERIE **SENSOR SWITCH ON/OFF**
SENSORE SWITCH ON/OFF
B96-S1203 | 12 - 24 VDC

Geeignet für: Möbeleinbau, Kleiderschrank, Schubladen

Adatto per: Installazione nei mobili, guardaroba, cassette



Dieser Sensorschalter ermöglicht eine automatische Lichtsteuerung basierend auf dem Türstatus. Sobald die Schranktür geöffnet wird, schaltet sich das Licht automatisch ein. Wird die Tür geschlossen, schaltet sich das Licht wieder aus. Das Gerät arbeitet mit einem Erkennungsabstand von 3 bis 8 cm und einem Erkennungswinkel von bis zu 30°. Für die Montage ist eine Einbauöffnung mit den Maßen d=8 x 15 mm erforderlich.

Questo interruttore a sensore consente un controllo automatico della luce in base allo stato dell' anta. Quando l' anta viene aperta, la luce si accende automaticamente. Quando l' anta viene chiusa, la luce si spegne. Il dispositivo opera con una distanza di rilevamento compresa tra 3 e 8 cm e un angolo di rilevamento fino a 30°. Per l'installazione è necessario un foro da d=8 x 15 mm.

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	Dimensions	
B96-S1203S	36 - 72 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	3 A	Sensor 8 x 12 mm Controller 41 x 28 x 10 mm	8 mm
B96-S1203D	36 - 72 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	3 A	Sensor 8 x 12 mm Controller 41 x 28 x 10 mm	2 x 8 mm

